

## DAB Bluetooth Soundstation BT-X29

### Portabler Bluetooth/DAB Stereolautsprecher



-  Mobile Speaker 6W /  
Portabler Lautsprecher 6W
-  DAB+/DAB & FM Radio
-  Bluetooth V2.1  
Music Transfer
-  Handsfree Function /  
Freisprechfunktion
-  MP3 Player
-  3.5mm AUX-IN
-  Calendar, Clock, Alarm /  
Kalender, Uhr, Wecker
-  USB Slot /  
USB-Anschluss
-  MicroSD Slot /  
MicroSD Kartenfach
-  Replaceable 600mAh Batterie /  
Austauschbarer 600mAh Akku



- DAB+/DAB & FM-Radio, Bluetooth, Freisprechen, kabellose Audioübertragung
- Verbindung mit allen Bluetooth V2.1 fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablets, usw.), ~10m Reichweite
- USB\* Anschluss & MicroSD\* Karten bis 32GB (\*nicht enthalten)
- Eingebauter MP3-Player (MP3/WMA/WAV Musikformat)
- AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte
- Kalender, Uhrzeit & Weckerfunktion

- LCD Bildschirm (12,8 x 6,4cm schwarz-weiß)
- Austauschbarer aufladbarer Lithium 600mAh Akku 3.7V
- Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität



#### Technische Spezifikationen:

- Lautsprecher: 2x 1,77" (externer Ø 45mm), Impedanz 4Ω, Stereo-Sound
- Ausgang: RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
- Line-IN / AUX: 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang)
- SNR / DAB-Empfindlichkeit: ≥80dB / -101dB
- DAB Frequenz: 170MHz – 240MHz
- FM Frequenz 87.5MHz – 108.0MHz
- Ladezeit ~2-3 Stunden
- Wiedergabezeit: ~8 Std./~6 Std. bei mittlerer Lautstärke (mit SD Karte/mit USB)
- Standby-Zeit: ~35 Stunden (BT-Verbindung ohne Musikwiedergabe)
- FM Antenne 3,5mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)
- Stromeingang: DC 5V / 3.7V
- Gewicht / Maße: 205g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5cm

#### Verpackungsinhalt:

- MusicMan<sup>®</sup> DAB Bluetooth Soundstation BT-X29
- USB Ladekabel
- Audiokabel
- Antenne
- Bedienungsanleitung

#### EAN-Code:

- 4260358121796 (Schwarz) Artikel-Nr. 4663
- 4260358121819 (Blau) Artikel-Nr. 4671
- 4260358121826 (Silber) Artikel-Nr. 4672

